



BERT 2M 误码仪

产品概述

BERT 误码仪，是数字传输性能分析仪，适用于数字传输系统的工程施工、工程验收及日常维护测试。

产品特性

- 待机时间长
- 易操作
- 高清显示测试状态

产品规格

参数	指标
测试速率	2048kbit/s 50ppm
码型	HDB3、AMI
误码插入	无，单个，比例插入 $10^{-1} \sim 10^{-7}$
工作方式	在线、离线、通过模式。
测试图形	26-1、29-1、211-1、215-1、220-1、223-1、人工码
误码插入和测试种类	BIT 误码、帧误码、图案滑动码
误码性能测试	误码计数 (EC)、误码率 (ER)、误码秒 (ES)、误码秒率 (ES%)、严重误码秒 (SES)、严重误码秒率 (SES%)、不可用秒 (US)、不可用秒率 (US%)
帧结构	PCM30、PCM31、PCM30CRC、PCM31CRC
告警插入和检测	信号丢失、帧失步、帧远端告警、复帧远端告警、AIS 告警、图案失步告警测试
误码分析	G. 821、G. 826、M. 2100 误码性能分析
时延测试	提供对 2M 信道的时延测试功能
倒换时间测试	提供对 2M 信道倒换时间测试功能
接口阻抗	75 Ω 不平衡、120 Ω 平衡。
供电方式	交流 220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 5Hz；内置可充电电池供电。
电池工作时间	8hr
重量	950g
尺寸	220 $\times$ 162 $\times$ 48mm